



Kundenspezifische Einstellung Solled

Leuchtenleistung (Watt) auf 100%

Bezugswert für die weiteren Einstellungen und Werte. 60 bis 8 Watt möglich

30 W

Verzögerung bei Bewegungserfassung (0-250 Sec.)

10 Sec.

Nachlaufzeit bei Bewegungserfassung (1-50 Min.)

5 Min.



Zeit 1 in Stunden

4 H

Lichtleistung bei Bewegung:

% von Leuchtenleistung oben

80 (= 24W) %

Lichtleistung keine Bewegung:

% von Leuchtenleistung oben

30 (= 9W) %

Zeit 2 in Stunden

4 H

Lichtleistung bei Bewegung:

% von Leuchtenleistung oben

20 (= 6W) %

Lichtleistung keine Bewegung:

% von Leuchtenleistung oben

10 (= 3W) %

Zeit 3 in Stunden

4 H

Lichtleistung bei Bewegung:

% von Leuchtenleistung oben

80 (= 24W) %

Lichtleistung keine Bewegung:

% von Leuchtenleistung oben

30 (= 9W) %